D6744 | Geschirmte PC-Steckdosenleiste 6-fach

4 Schukoeinsätze geschaltet, 2 Schukoeinsätze ungeschaltet. Sehr hohe Qualität, unsere Empfehlung!

YSHIELD GmbH & Co. KG
94099 Ruhstorf, Deutschland
www.yshield.com
info@yshield.de

4 Schukoeinsätze geschaltet, 2 Schukoeinsätze ungeschaltet. Hohe Schirmung gegen elektrisches Wechselfeld bei Netzspannung.

- Gehäuse: Robustes eloxiertes Aluminiumprofil.
- Schalter 2-polig mit Schutzrahmen gegen ungewolltes Betätigen.
- Steckdoseneinsätze schwarz, 45° schräg sitzend, inkl. Kinderschutz.
- Geschirmtes Netzanschlusskabel: 2 Meter, 3 x 1,0 mm².
- Überspannungsschutz: PRO-TECTOR (alle Steckdoseneinsätze).
- Filtersystem Vollschutz: Netzfilter bmit Dämpfung von 50 dBm; HF-Filter über 80 MHz.
- Anschlußspannung: 250 V / 50 Hz.
- Strombelastung: 10 A nach IEC 884.
- Abmessungen: 572 x 52 x 45 mm, ohne Kabel.